数字照度计

LX-1261 （1级）
LX-1261L（验光仪照度计）

LX-1262（2级）

产品型号： LX-1261 LX-1261L LX-1261R LX-1262 LX-101

应用特点

照度计是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。应用于电光源、科研教学、冶金建筑、工业检测，以及农业科研、光照控制等领域。

* 结构紧凑，便于携带。 性能可靠，持久耐用。
* 具有最大值锁存，低电池电压指示等功能。

LX-1261R
（验光照度计）

LX-101（经济型）

型号	LX-1261 LX-1261L LX-1261R	LX-1262	LX-101
标准配置	主机		
	分体式传感器	——	——
	使用说明书		
	便携盒（B04）		便携盒（B07）
可选附件	USB 联机线及软件		——
	蓝牙适配器及软件		——
	可选一体	可选分体	——

技术规格

型号		LX-1261	LX-1262	LX-1261L LX-1261R	LX-101
显示器		液晶			
X1 档位	范围	0.1~500.0 Lux		0.01~50.00Lux	0~1, 999 Lux
X10 档位	范围	500.0~5000 Lux		50.00~500.0 Lux	2,000~ 19,999 Lux
X100 档位	范围	5000~200000 Lux		500.0~20000 Lux	20,000~ 50,000 Lux
尺烛光	范围	0~20000 FC		0~2000 FC	——
准确度		±(4%n+5d)	±(8%n+5d)	±(4%n+5d)	±(8%n+5d)
操作环境		温度：0~50°C (32~122°F)			
		湿度：<80 %RH			
电源		4 节 7 号电池			1 节 9 号电池
尺寸	主机	140x72x34mm			108x72x23mm
	传感器	96x58x16mm	56xφ58mm	96x58x16mm	直径58mm
重量(含电池)		200g			208g

常用的标准照度参考表

场所 \ Luxes	10000	5000	3000	2000	1500	1000	750	500	200	150	100	75	50	30	20
工厂			电子零件装配		印刷车间		生产线一般工作		包装	进出口过道		室内紧急楼梯、仓库、装卸			
办公室			打字制图		书记工作		会议室、餐厅、接待室			走廊楼梯		出口、仓库	室内、紧急楼梯		
家			缝纫		读书、学习		化妆		餐桌	娱乐活动		洗			
商店		橱窗、包装		电梯		指示牌	接待		过道、楼梯	室内					
医院	眼睛检查			手术室、紧急救护		诊断、餐厅			候诊室	病房、仓库		楼梯	紧急楼梯		
学校				制图、图书馆		教室		室内体育馆、会堂、洗涮				紧急楼梯			
餐厅				装饰窗		烹调、餐桌		进口、洗涮		走廊、楼梯					
理发、美容会客厅				吹风、美容剃须、化装											